


DCU-11 адаптер

DCU-11 USB-адаптер. Для работы необходим драйвер.



Цоколевка разъема телефона SonyEricsson

Назначение и цоколевка выводов кабеля на выходе USB-моста

Pin SonyEric	2	4	6	7	10	1	3	5	8	
Pin USB-моста	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10
Цвет провода	Черный	Коричн.	Красн.	Оранж.	Желтый	Серый	Фиолет.	Синий	Зеленый	Пусто
Назначение	Gnd			Tx_PC				Rx_PC		

1 - Левый верхний угол с лицевой стороны. 6 - Правый верхний угол с изнанки.

Питание +5V не выведено на разъем. Необходимо подключать напрямую к линии +5V-USB.

Цоколевка разъема для платы МК-duino

#	Обозначение на кабеле	Целевая цепь платы процессора
1	+5V USB	Через защитный диод Шотки на Vcc процессора
2	Gnd	Gnd
3	Rx_PC	Через защитный резистор 200Ω на Tx процессора
4	Tx_PC	Через защитный резистор 200Ω на Rx процессора

Внимание! Цепь +5V USB в мосте напрямую подключается к цепи +5V USB персонального компьютера. Проблемы на плате могут привести к выгоранию порта USB на персональном компьютере.